



【仕様】
 入・出力：DC12V
 開閉電流：MAX100A
 メイン制御盤：300*300*160
 表示器：200*100*80
 操作SW：25φ-75L

電圧計：DC15V
 電流計：DC100A

参考：電力回路の配線の電線選択について
 14スケア：60Aまで
 22スケア：100Aまで

※バッテリーからの配線の極性を間違えると
 安全装置が働き動作しません
 電源が足りない場合はバッテリーの増設や
 オルタネーターの容量をUPして下さい
 電力回路の配線は電流を考慮して下さい

	縮尺：A4-1/3	図種：接続図	対応機種：DCマグネット用(12V)	製図 加藤		
		納入場所 *	製図年月日 平成30年06月27日	(株) エーイーエム	図番	EMB12100-11